

Реле времени серии TR



Характеристики

| Наименование | Значение |
|----------------------------------|-----------|
| Напряжение питания, В | 100-400 |
| Программа таймер | есть |
| Программа реле времени суточное | есть |
| Программа реле времени недельное | есть |
| Программа реле времени месячное | есть |
| Защита от перегрева | есть |
| Рабочая температура, °С | -5 ...+45 |
| Степень защиты | IP 20 |

Реле времени TR — многофункциональное устройство, объединяющее в себе таймер, реле времени суточное, реле времени недельное и реле времени месячное. С реле времени серии TR можно реализовать практически любой сценарий включения и выключения нагрузки как с привязкой к реальному времени так и без.

Структура меню

| Меню | Описание |
|------|-------------------------------------|
| P1 | Программа Таймер |
| P2 | Программа Реле времени |
| dAtE | Установка актуальной даты и времени |
| St | Статус, состояние выхода реле |
| bri | Регулировка яркости экрана |
| SE | Режим энергосбережения |
| 1.00 | Версия программного обеспечения |



Модельный ряд

| Артикул | Наименование | Тип |
|---------|-------------------|-----------|
| 25-0000 | Реле времени TR10 | В розетку |
| 25-0001 | Реле времени TR16 | В розетку |
| 25-0002 | Реле времени TR25 | Din-рейка |
| 25-0003 | Реле времени TR32 | Din-рейка |
| 25-0004 | Реле времени TR40 | Din-рейка |
| 25-0005 | Реле времени TR50 | Din-рейка |
| 25-0006 | Реле времени TR63 | Din-рейка |